

CO Gas Tester

KE-400

一酸化炭素テスター

日本製の高品質センサー搭載！
コンパクト設計の一酸化炭素警報器

光と音で
お知らせ

ピー！



- 耐久性に優れたアルミフレーム
- 一酸化炭素濃度と電池残量をリアルタイムに表示
- 日本製の電気化学式センサー
- 最高値の一酸化炭素濃度を記録
- 電池の交換が簡単
- 光と音で3段階のアラーム警告

仕様

- 待機電力：30 μ A以下
- アラーム動作時電力：6mA
- 使用温度：-10 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C
- 使用湿度：10% ~ 90%RH
- 表示範囲：0~999ppm (1ppm単位)
- 同日内再現性： \pm 2%以内
- 長期安定性：<5%/年以内
- ディスプレイ：一酸化炭素濃度と電池残量を表示
- アラーム音：1メートルの距離で約70dB
- 電源：コイン型リチウム電池 CR2032 \times 2枚 (テスト用電池付属)
- バッテリー寿命：約9ヶ月間 (アラーム動作無、新品電池使用時)
- 外形寸法：約76X49X15mm (カラビナ含まず)
- 重量：約60g (電池込、カラビナ含まず)
- 材質：本体 / アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂
カラビナ / 亜鉛合金、鉄
- 付属品：カラビナ、テスト用電池

△ご使用上のご注意

- 本製品は一酸化炭素濃度の測定と注意喚起を目的としております。
- テントや自動車内における火気の使用を助長するものではありません。
- 本製品の使用、測定結果による事故についての責任は、本製品の製造者、及び販売に携わる関係者は一切責任を負いません。



一酸化炭素テスター

KE-400

JAN (4582107 447651)



ISO 9001:2015 認証取得



KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒644-0011 大阪府生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

